

Version : 2.3 (pour micrologiciel 1.13.1 ou supérieur)

Date : Mars 2023

Éditeur : Waves System

Auteur(s) : Thierry Roger

Licence



Les produits Waves System sont une fabrication exclusive de Waves System

14, rue Philippe Lebon- 44980 Sainte Luce Sur Loire- FRANCE

Ventes et informations : +33 (0)2 40 78 22 44

E-mail : sales@wssystem.com

Site Web : www.waves-system.com

Table des matières

Bienvenue	6
1. Consignes de sécurité	7
2. Contenu du coffret	10
3. Description du lecteur	13
3.1. Contacts d'entrée	15
4. Démarrage et configuration	16
5. Diagramme de connexions	17
6. Préparation et mise à jour du support de média	18
6.1. Préparation initiale du support de stockage amovible	18
6.2. Mise à jour du contenu sur le support de stockage amovible	18
6.3. Mise à jour du contenu depuis le réseau quelque soit le support de stockage	18
6.4. Mise à jour du contenu depuis le serveur Wavespark	19
7. Premiers pas avec le lecteur VP320	20
7.1. Lecture à la mise sous tension	20
7.2. Utilisation de l'entrée de déclenchement du lecteur VP320	20
7.3. Identification du lecteur sur le réseau	21
8. Contrôle du lecteur avec les dossiers et les fichiers	22
8.1. Organisation des dossiers	22
8.2. Ajout de balises aux noms de dossiers pour construire un scénario de lecture	26
8.2.1. [Jxxx] - Saut vers le dossier xxx à la fin de la lecture du dossier	27
8.2.2. [LOOP] - Lecture en boucle d'un dossier sans gestion des balises à chaque boucle	28
8.2.3. [RESUME] - Sauvegarde la position de lecture des fichiers lors d'un retour dans le dossier	28
8.2.4. [RET] - Retour au dossier précédemment lu après la lecture du dossier	29
8.2.5. [RND] ou [SEQ] - Mode de lecture aléatoire ou séquentiel	29
8.2.6. [Vx] - Modifie le volume du dossier de façon absolue	29
8.2.7. [V+x] ou [V-x] - Volume relatif du dossier	30
8.2.8. [NT] - Désactivation des événements de commande en cours de lecture du dossier	30
8.2.9. [NRST] ou [NORESTART] - Désactivation du redéclenchement du dossier lorsqu'il est en cours de lecture	31
8.2.10. [WHL] - Lecture du dossier tant que la combinaison d'entrée(s) correspondante reste activée	31
8.2.11. [NXTxxx] - Lecture des xxx fichiers suivants à chaque appel du dossier	32
8.2.12. [SUBS x] et [SUBE x] - Définition des modalités d'affichage des sous-titres en début ou en fin de lecture	32
8.2.13. [WEBS x] et [WEBE x] - Ouverture d'une page web en début ou en fin de lecture du dossier	32
8.2.14. [WEBS OFF] et [WEBE OFF] - Fermeture d'une page web en début ou en fin de lecture du dossier	33
8.2.15. [PROJS ON], [PROJE ON], [PROJS OFF] et [PROJE OFF]	33
8.2.16. Description du dossier SYSTEM (optionnel)	33
8.2.17. Description du dossier WWW (optionnel)	33
8.3. Organisation des fichiers à l'intérieur des dossiers	33
8.4. Ajout de balises aux noms de fichiers pour construire un scénario de lecture	34
8.4.1. [Jxxx] : Saut vers le dossier xxx à la fin de la lecture du fichier	35
8.4.2. [NT] : Désactivation des événements de commande en cours de lecture du fichier	36
8.4.3. [DUR x] ou [DURATION x] - Permet d'attribuer la durée de lecture d'une image	36
8.4.4. [SYNCHRO] - Permet de synchroniser les lecteurs entre eux pour démarrer la lecture en même temps	36
8.4.5. [WEBS x] et [WEBE x] - Ouverture d'une page web en début ou en fin de lecture du fichier	36
8.4.6. [WEBS OFF] et [WEBE OFF] - Fermeture d'une page web en début ou en fin de lecture du fichier	36

8.4.7. [PROJS ON], [PROJE ON], [PROJS OFF] et [PROJE OFF]	37
8.5. Ajout de sous-titres aux vidéos	37
8.5.1. Sous-titres en fichiers séparés	37
8.5.2. Sous-titres encapsulés	37
8.5.3. Sélection d'un sous-titre à la volée	37
8.6. Affichage d'un diaporama	38
8.7. Lecture de fichiers audio	38
8.8. Lecture d'un stream	38
8.9. Modification de l'image de fond lorsque le lecteur est en mode "STOP"	39
8.10. Utilisation de la liaison TCP/IP	39
9. Synchronisation des lecteurs au démarrage d'un fichier	40
10. Contrôle du lecteur par programmation horodatée	43
10.1. Généralités	43
10.2. Principe	43
10.3. Création d'un fichier de programmation horodatée	44
10.4. Affectation de la programmation horodatée au lecteur	45
11. Contrôle par le moteur HTML5	46
12. Réglage en façade	47
12.1. Volume	47
13. Télécommande Infrarouge	48
14. Configuration avancée	49
14.1. Informations système	49
14.2. Paramètres Système	49
14.2.1. Moteur de lecture	49
14.2.2. Journal d'activité	49
14.2.3. Réseau	50
14.2.3.1. Paramètres IP	50
14.2.4. Affichage	50
14.2.4.1. Résolution	50
14.2.4.2. Aspect d'affichage	50
14.2.4.3. Plage dynamique	50
14.2.4.4. Zone vidéo personnalisée	50
14.2.5. HDMI CEC	50
14.2.6. Vidéoprojecteur	50
14.2.7. Son	51
14.2.8. Sous-titres	51
14.2.9. Port série	51
14.2.10. Contacts d'entrée	51
14.2.11. Imprimante	52
14.2.12. Serveur FTP	52
14.2.13. Navigateur web	52
14.2.14. Date et heure	52
14.2.15. Langue	52
14.2.16. Identification de l'appareil	52
14.2.17. Séquence de démarrage	52
14.2.18. Mise à jour système	52
14.3. Paramètres de scénario	52

14.3.1. Volume au démarrage	52
14.3.2. Dossier de lecture automatique	53
14.3.3. Sources bloquées par [NT]	53
14.3.4. Contacts d'entrée	53
14.3.5. Télécommande	53
14.3.6. Synchronisation du démarrage de lecture	53
14.3.7. Notifications de volume	53
14.3.8. Site web	53
14.4. Contrôle du système	54
14.4.1. Lecture vidéo	54
14.4.2. État d'alimentation	54
14.4.3. Voisinage	54
14.4.4. Console	54
14.4.5. Gestionnaire de fichier	54
15. Protocole de communication RS-232 & TCP/IP	55
15.1. Commandes de contrôle du lecteur	55
15.1.1. Commandes de saut vers un dossier	55
15.1.2. Commandes de lecture et de veille	57
15.1.3. Réglage du volume	59
15.1.4. Demande d'informations	59
15.2. Commande de mise à jour de l'horloge	60
15.2.1. Mise à jour de l'heure locale	60
15.2.2. Mise à jour de la date locale	61
15.2.3. Mise à jour de la date et de l'heure locale	61
15.2.4. Mise à jour de la date et de l'heure UTC/GMT (version epoch)	62
15.2.5. Mise à jour de la date et de l'heure UTC/GMT (version complète)	62
15.2.6. Activation/désactivation du NTP	63
15.3. Commande de sélection de sous-titres	64
15.3.1. Commande générique de sélection de sous-titres	64
15.3.2. Sélection d'une piste de sous-titres par code de langue	64
15.3.3. Sélection d'une piste de sous-titres par index de piste	65
15.3.4. Listage des pistes de sous-titres	65

Bienvenue

Le lecteur My Video Player VP320

est un lecteur de fichiers vidéo 4k et audio. Les fichiers sont contenus sur une mémoire flash de type clé USB, une carte Micro SD/SDHC ou sur la mémoire interne (4Go disponibles).

Ce lecteur peut lire des fichiers de façon autonome ou sur déclenchement d'événements externes (contacts d'entrée, trame TCP/IP, requête HTTP...).

Le lecteur VP320 s'utilise dans de nombreux cas de diffusion de vidéo, d'images, de musiques, de bruitages ou de messages dans des environnements très différents tels que les musées, les expositions, les vitrines de magasins, les parcs à thèmes, les lieux touristiques ...



★ Consulter la documentation utilisateur

- Depuis un navigateur web : <https://waves-system.com/>.
- Depuis le menu  Documentation utilisateur de la  remote administration de VP320.

⚠ Sécurité

Voir la rubrique  Sécurité, manipulation et assistance ^[p.7] de la **Documentation utilisateur de VP320**.

1. Consignes de sécurité

Avertissement

ATTENTION NE PAS EXPOSER À L'HUMIDITÉ ET A LA POUSSIÈRE !

Débranchez le câble d'alimentation avant toute intervention !

POUR VOTRE SÉCURITÉ, VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT CE MANUEL D'UTILISATION AVANT LA MISE EN MARCHÉ DE VOTRE VP320.

Marquage CE

Le marquage CE se trouve sur la plaque signalétique, sur l'arrière de l'appareil. Il atteste la conformité de l'appareil avec la directive relative aux basses tensions suivant la norme européenne EN 55022, ainsi qu'avec la directive relative à la compatibilité électromagnétique 61000-4-x.

Généralités

- La notice d'utilisation fait partie intégrante du produit. Elle doit toujours se trouver à proximité immédiate de celui-ci. L'utilisation correcte et conforme à la destination du produit implique le respect strict des instructions contenues dans la présente notice.

En cas de revente du matériel, la notice d'utilisation doit être remise au successeur. Le personnel doit recevoir des instructions concernant l'utilisation correcte de l'appareil.

- Seule l'utilisation de pièces d'origine garantit une parfaite sécurité pour l'utilisateur et un fonctionnement correct de l'appareil. Par ailleurs, seuls les accessoires mentionnés dans la documentation technique ou agréés explicitement par le fabricant doivent être utilisés. En cas d'utilisation d'accessoires ou de produits consommables d'autres marques, le fabricant ne peut se porter garant d'un fonctionnement correct et sûr.

- Les dommages causés par l'utilisation d'accessoires ou de produits consommables d'autres marques ne donnent droit à aucune prestation au titre de la garantie.

- Le fabricant ne se considère responsable de la sécurité, de la fiabilité et de la fonctionnalité du produit que dans la mesure où le montage, les réglages, les modifications, les extensions et les réparations ont été effectués par le fabricant ou une société agréée par le fabricant et si l'appareil est utilisé conformément aux instructions contenues dans la présente notice.

- Le lecteur est conforme aux normes de sécurité technique en vigueur lors de la mise sous presse. Tous droits réservés pour les schémas électriques, les procédés, les noms et les appareils mentionnés.

- Toute reproduction, même partielle, de la documentation technique est interdite sans autorisation écrite de la société Waves System.

Consignes de sécurité générales

Cet appareil a quitté nos installations en parfaites conditions de fonctionnement. Afin de préserver ces conditions, d'assurer sa sécurité et d'éviter tout risque d'accident corporel, l'utilisateur doit impérativement suivre les instructions de sécurité et lire les messages 'Attention !' inclus dans ce

manuel. Cet appareil, fabriqué par la société Waves System, est conçu de façon à exclure pratiquement tout risque lorsqu'il est utilisé conformément à sa destination. Par souci de sécurité, nous tenons néanmoins à rappeler les consignes suivantes :

- Utiliser l'appareil en respectant la législation et les prescriptions locales en vigueur. Toute modification ou transformation de l'appareil entraîne automatiquement la perte de l'homologation. La mise en service d'appareils modifiés est passible d'une sanction pénale. Dans l'intérêt de la sécurité du travail, l'exploitant et l'utilisateur sont tenus responsables du respect des prescriptions.
- Conserver l'emballage d'origine pour une éventuelle réexpédition du produit. Veiller également à ne pas le laisser à portée des enfants. Seul cet emballage d'origine garantit une protection optimale du produit pendant le transport. Si une réexpédition du produit s'avère nécessaire pendant la période couverte par la garantie, Waves System ne se porte pas garant des dommages survenus pendant le transport et imputables à un emballage défectueux.
- Cet appareil sert à la diffusion de fichiers audio et vidéo. Il ne doit être utilisé que par des personnes dont la formation ou les connaissances garantissent une manipulation correcte.
- Avant chaque mise en service, l'utilisateur doit vérifier que l'appareil est en parfait état de fonctionnement.
- Ce produit ne doit pas être utilisé dans des locaux où existe un risque d'explosion. Par ailleurs, l'appareil ne doit pas être utilisé en atmosphère favorisant la combustion ni dans un lieu humide ou excessivement chaud ou froid.
- Température maximale d'utilisation : +45°C
- Température de stockage : de 0°C à +60°C

Consignes de sécurité contre les risques résultant des courants électriques

- L'alimentation doit être raccordée à une prise avec mise à la terre ou une prise européenne installée dans les règles de l'art.
- Dispositif de sectionnement de l'alimentation primaire : la fiche de prise de courant sert de dispositif de sectionnement de l'alimentation primaire, celle-ci doit être facilement accessible.
- Tension d'alimentation : 12V DC - 3,45 A
- Avant de brancher l'appareil, vérifier que la tension et la fréquence réseau indiquées sur l'appareil correspondent à celles du réseau.
- Vérifier avant la mise en service que l'appareil et les câbles ne sont pas endommagés. Les câbles et les connexions endommagés doivent être immédiatement remplacés.
- Ne jamais laisser les cordons d'alimentation entrer en contact avec d'autres câbles. Manipuler le câble d'alimentation ainsi que tous les câbles reliés au secteur avec une extrême prudence.
- Toujours brancher la prise en dernier. Assurez-vous que l'interrupteur de marche / arrêt est bien sur la position 'off' avant de connecter l'appareil au secteur. La prise de courant doit rester accessible après l'installation.
- Vérifiez l'appareil et son câble d'alimentation de temps en temps. Débranchez du réseau quand vous n'utilisez plus l'appareil ou pour l'entretien.
- Manipulez le cordon d'alimentation uniquement par la prise. Ne retirez jamais la prise en tirant sur le cordon d'alimentation.

- Le branchement électrique, les réparations et l'entretien doivent être effectués par des personnes qualifiées.
- Ne pas allumer et éteindre l'appareil dans un laps de temps très court, cela réduirait la vie du matériel.

	Attention, risque de choc électrique
	Attention, la notice doit être consultée à chaque fois que ce symbole est présent.
	Courant continu
	DEEE
	La notice doit être consultée à chaque fois que ce symbole est présent.
	Polarité électrique positive


Conditions d'utilisation

- Ce produit est destiné à une utilisation en intérieur uniquement.
- L'appareil doit être fixé à une hauteur inférieure à 2m du sol.
- Si l'appareil est exposé à de très grandes fluctuations de température (ex : après le transport), ne pas le brancher immédiatement. La condensation qui se formerait à l'intérieur de l'appareil pourrait l'endommager. Laisser l'appareil atteindre la température ambiante avant de le brancher.
- Ne pas secouer l'appareil, éviter les gestes brusques lors de son installation ou de sa manipulation.
- Lors du choix du lieu d'installation du lecteur, assurez-vous que celui-ci ne soit pas exposé à une grande source de chaleur, d'humidité ou de poussière. Aucun câble ne doit traîner par terre. Vous mettriez en péril votre sécurité et celle des autres.

2. Contenu du coffret

Boîtier

Contenu du coffret



1 Lecteur video



Lecteur VP320.

2 télécommande

Vous pouvez utiliser la télécommande pour configurer le lecteur par l'écran et pour modifier la lecture en cours.



3 Bloc d'alimentation




Bloc d'alimentation 40W.

4 Câble d'alimentation



Le câble d'alimentation est adapté au pays de livraison.

5 Guide de démarrage rapide



6 piles



2 piles sont fournies pour la télécommande.

3. Description du lecteur

Face avant du lecteur VP320

Présentation du lecteur VP320



1 Sortie pour casque audio



Branchez un casque pour écouter les média depuis le local technique.

2 Capteur infrarouge pour la télécommande



Grâce à la télécommande, affichez et naviguez dans le menu de configuration qui s'affiche à l'écran

3 Bouton de volume




Ajustez le volume audio à l'aide du bouton.

4 LED d'activité



Interaction	Fonction
vert	vert fixe: prêt, lecture stoppée vert clignotant: prêt, en cours de lecture
rouge	en veille

Face arrière du lecteur VP320




1 Sortie audio analogique pour connexion à un amplificateur



Line out

2 Sorties amplifiées pour connexion directe avec des haut-parleurs



Speakers

3 Port USB 1 pour connexion à un support de stockage, un périphérique de pointage



USB 1

4 Contact d'entrée couplé à une alimentation 12V



In +V G

5 Sortie vidéo/audio HDMI



6 Micro SD



7 Connecteur Ethernet 10/100 Mbit/s



Ethernet

8 Port USB 2



USB 2

9 Alimentation du lecteur



3.1. Contacts d'entrée

Le lecteur possède une entrée de contact. Cette entrée permet de connecter directement un bouton poussoir ou un capteur de la gamme Waves System. Un contact d'entrée est constitué de :

- In : entrée de déclenchement
- +V : Sortie de l'alimentation 12V permettant d'alimenter le dispositif externe
- G : La masse

Le contact est enclenché lorsque l'entrée In est reliée à la masse G.

Par défaut, l'activation de cette entrée lancera le dossier 001.



Relier le +V au G peut endommager le lecteur.

4. Démarrage et configuration

Cette procédure explique comment démarrer et configurer votre VP320 pour la première fois.


- 1 Branchez le lecteur sur le secteur.
- 2 Connectez votre lecteur sur le réseau local.
- 3 Insérez une clé USB préparée sur l'un des 2 ports USB à l'arrière du lecteur.
- 4 Connectez un écran, des haut-parleurs ou un système de sonorisation sur la sortie audio.

Résultat

Votre VP320 est maintenant opérationnel et prêt à être utilisé.

5. Diagramme de connexions

Le diagramme suivant montre les possibilités de connexion proposées par le lecteur VP320. Connecter uniquement les périphériques qui seront utilisés.



6. Préparation et mise à jour du support de média

Pour faire fonctionner le lecteur VP320 vous pouvez utiliser la mémoire interne de 4Go disponible ou faire le choix d'un support amovible comme une carte mémoire de type SD / SDHC Card ou une clé USB. A chaque fois, le support contient toutes les données utiles à son fonctionnement, principalement des dossiers logiques et des fichiers audio, vidéo ou image mais aussi des fichiers facultatifs tels que le fichier de programmation horodatée Scheduler, le fichier d'indexation des pages web web-config.json.

Attention !

Veillez à sélectionner du matériel de qualité issu de constructeur tel SanDisk. Les supports du constructeur Trencend sont à proscrire.

6.1. Préparation initiale du support de stockage amovible

Les cartes SD / SDHC ou les clés USB neuves sont en général déjà formatées en FAT ou FAT32. Il est néanmoins recommandé de les reformater en choisissant le format FAT32, exFAT ou NTFS.

6.2. Mise à jour du contenu sur le support de stockage amovible

 La mise à jour du contenu de la carte SD ou de la clé USB se fait en effectuant les opérations suivantes :

- 1 Retirer le support de stockage (carte SD ou clé USB) du lecteur.
- 2 Connecter le support de stockage à un ordinateur.
- 3 Copier, renommer, supprimer les fichiers et les dossiers nécessaires en suivant les instructions du chapitre Contrôle du lecteur avec les dossiers et les fichiers ou de tout autre chapitre traitant du contenu utile au lecteur.
- 4 Retirer le support de stockage en utilisant le processus d'éjection du système d'exploitation de l'ordinateur.
- 5 Insérer le support de stockage dans le lecteur.

6.3. Mise à jour du contenu depuis le réseau quelque soit le support de stockage

En vous connectant à la console d'administration du lecteur, vous pouvez accéder directement aux espaces mémoires des supports connectés et de la mémoire interne pour créer ou glisser/déposer votre contenu. L'identifiant par défaut est `admin` et le mot de passe par défaut est `password`. Le menu de téléchargement des contenus est décrit dans  Configuration avancée ^[p.49]

6.4. Mise à jour du contenu depuis le serveur Wavespark

Le service Wavespark en mode SAAS vous permet d'appairer facilement tous vos lecteurs de type VP320, VP330 et EVP380, de contrôler le bon fonctionnement des installations et de mettre à jour les contenus. L'organisation des contenus est identique à celle d'un lecteur. La première étape consiste à appairer le lecteur au service en sélectionnant à l'écran le menu Wavespark dans . Alternativement, vous pouvez vous connecter à la console d'administration, cf  Configuration avancée. ^[p.49]

7. Premiers pas avec le lecteur VP320

Préambule


Les noms des dossiers et des fichiers définissent les règles de lecture. Les dossiers et les fichiers doivent être nommés et copiés selon un agencement spécifique décrit dans les chapitres suivants. Ce mode de fonctionnement s'applique aussi bien aux fichiers audio qu'aux fichiers vidéo et images.

7.1. Lecture à la mise sous tension

Créez un dossier nommé 000 sur votre support amovible. Copiez-y un ou plusieurs média comme des vidéos, des photos, des fichiers son. Insérez le support dans le lecteur. Mettez le lecteur sous tension. Le contenu du dossier 000 est alors lu aléatoirement.

Le dossier 000 représente le dossier qui sera joué par défaut à la mise sous tension. Lorsque le lecteur est allumé, il vérifie la présence de ce dossier. Si ce dossier est présent, le lecteur lit ce qu'il trouve dedans. Si ce dossier est absent, le lecteur se positionne en mode stop.

Pour boucler sur le dossier 000, ajouter la balise [LOOP] dans le nom du dossier. Pour lire séquentiellement les média, attribuez un numéro à chaque média et ajouter la balise [SEQ] (voir le détail sur les balises).



Les dossiers LOST.DIR et SYSTEM ainsi que le fichier .nomedia sont ajoutés sur le support par le lecteur lors de la première lecture pour assurer le bon fonctionnement. Vos média ne doivent pas être ajoutés dans ces dossiers.

7.2. Utilisation de l'entrée de déclenchement du lecteur VP320

L'entrée de déclenchement est paramétrable dans le menu et déclenche par défaut le dossier 001.

7.3. Identification du lecteur sur le réseau

A l'aide de la télécommande, sélectionner menu puis aller sur Paramètres du système>Réseau et identifier l'adresse IP de la machine.

Alternativement, sélectionner OK ou Info et visualiser l'adresse IP en bas à droite de l'écran. Le QR code permet d'accéder à l'interface d'administration depuis un smartphone connecté au même réseau.


8. Contrôle du lecteur avec les dossiers et les fichiers

8.1. Organisation des dossiers

Un seul niveau de dossier est permis à partir de la racine. Les noms se composent de 3 chiffres de 000 à 999 suivis de paramètres optionnels et d'un nom optionnel de votre choix.

Vous ne devez pas utiliser de caractères spéciaux ou accentués.

Les 3 premiers chiffres d'un dossier définissent le N° du dossier et donc son nom principal.



- 000 : Dossier N° 000 - Dossier «Autoplay» joué à la mise sous tension
- 001 : Dossier N° 1 - Déclenchable par l'entrée de contact externe 1
- 034 : Dossier N° 34

Le numéro de dossier désigne le dossier à utiliser à la mise sous tension du lecteur, lors d'un saut ou

lors du déclenchement direct ou horodaté. Vous pouvez utiliser tous les nombres entre 000 et 999.

Les contacts d'entrée permettent de déclencher le dossier dont le numéro correspond au code binaire formé par les états de toutes les entrées, de 001 à 255. Il est possible de réaffecter les codes d'entrée, soit à la lecture d'un autre dossier, soit à une autre commande, par le panneau de configuration accessible par télécommande et la console d'administration.

N° dossier	N° entrée							
	1	2	3	4	5	6	7	8
	Valeur binaire correspondante							
	1	2	4	8	16	32	64	128
001	x							
002		x						
003	x	x						
004			x					
005	x		x					
006		x	x					
007	x	x	x					
008				x				
009	x			x				
010		x		x				
011	x	x		x				
012			x	x				
013	x		x	x				
014		x	x	x				
015	x	x	x	x				
016					x			
017	x				x			
031	x	x	x	x	x			
032						x		
033	x					x		
063	x	x	x	x	x	x		
064							x	
065	x						x	
127	x	x	x	x	x	x	x	
128								x
129	x							x
254		x	x	x	x	x	x	x
255	x	x	x	x	x	x	x	x



Le dossier 000 est le dossier joué par défaut à la mise sous tension, si présent. Lorsque le lecteur est allumé, il vérifie la présence de ce dossier. Si ce dossier est absent, le lecteur passe dans l'état STOP.



Le répertoire lu par défaut à la mise sous tension peut être modifié dans le menu de configuration.

8.2. Ajout de balises aux noms de dossiers pour construire un scénario de lecture

Pour modifier le comportement du lecteur, vous pouvez ajouter des paramètres optionnels, appelés "balises", dans le nom du dossier. Ces paramètres sont encadrés par des symboles crochets «[» «]».

Vous pouvez utiliser plusieurs paramètres dans le nom du dossier.

Balise	Définition
[Jxxx]	Saut vers un autre dossier à la fin de la lecture du dossier, ou lecture en boucle (c'est-à-dire saut vers le même dossier en fin de lecture)
[LOOP]	Lecture en boucle d'un dossier sans gestion des balises à chaque boucle
[RESUME]	Sauvegarde de la position de lecture des fichiers lors d'un retour dans le dossier
[RET]	Retour au dossier précédent à la fin de la lecture du dossier
[RND] ou [SEQ]	Mode de lecture aléatoire ou séquentielle du dossier
[Vx]	Définition du volume du lecteur de façon absolue
[V+x] [V-x]	Réglage du volume relatif du dossier par rapport au volume principal
[NT]	Désactivation des événements de commande
[NRST] ou [NORESTART]	Désactivation du redéclenchement du dossier lorsqu'il est en cours de lecture
[WHL]	Lecture du dossier tant que la combinaison des entrées correspondante reste activée
[NXTxxx]	Lecture d'un nombre défini de fichiers parmi ceux présents dans le dossier
[SUBS x] et [SUBE x]	Définition des modalités d'affichage des sous-titres en début ou en fin de lecture d'un dossier
[WEBS x] et [WEBE x]	Ouverture d'une page web en début ou en fin de lecture du dossier
[WEBS OFF] et [WEBE OFF]	Fermeture de la page web en début ou en fin de lecture du dossier
[PROJS ON] et [PROJE ON]	Allumage d'un vidéoprojecteur en début ou en fin de lecture
[PROJS OFF] et [PROJE OFF]	Extinction d'un vidéoprojecteur en début ou en fin de lecture

⚠ Cas d'un dossier sans balise

Le lecteur lit le dossier en cours en entier et en aléatoire puis s'arrête. Le dossier est interruptible.

⚠ Cas d'un dossier absent

Si un dossier est absent mais qu'une action le désigne, l'action est ignorée

8.2.1. [Jxxx] - Saut vers le dossier xxx à la fin de la lecture du dossier

Cette balise définit le comportement à la fin de la lecture du dossier. Il indique le numéro 0 à 999 du prochain dossier à jouer. Ce numéro peut également être celui du dossier lui-même afin de le jouer en boucle. Par défaut, en l'absence de cette balise, la lecture s'arrête à la fin du dossier.

◉ Exemple de lecture en boucle à la mise sous tension

| 000[J000] : Lit des fichiers en boucle à la mise sous tension.

◉ Autres exemples

| 001[J002] : Saut vers le dossier 002 à la fin de la lecture du dossier 001

| 003[J003] : Saut vers le dossier 003 à la fin de la lecture de 003 -> Création d'une boucle du dossier 003

| 008[J023] : Saut vers le dossier 023 à la fin de la lecture du dossier 008

| 127[J000] : Saut vers le dossier 000 à la fin de la lecture du dossier 127

| A chaque boucle, les balises de début et de fin de dossier sont exécutées.

● Cas particuliers

| Si le dossier de destination n'existe pas, la lecture est stoppée.

| Un dossier de destination vide n'est pas un cas particulier. Sa lecture est simplement instantanée puisqu'il n'y a pas de fichier à jouer. Cela signifie que les balises éventuelles d'un dossier de destination vide sont appliquées normalement. La lecture s'arrête dans un tel dossier, à moins qu'il possède des balises [Jxxx] ou [RET].

8.2.2. [LOOP] - Lecture en boucle d'un dossier sans gestion des balises à chaque boucle

Contrairement au saut sur lui-même (ex 001[J001]), cette balise permet de lire en boucle le contenu du dossier sans exécuter les autres balises contenues dans le nom du dossier à chaque boucle. Cette fonction est particulièrement intéressante en cas d'utilisation des balises de gestion des contacts de sortie pour éviter l'envoi d'informations inutiles à chaque bouclage.

◉ Exemple

| 001[LOOP]

8.2.3. [RESUME] - Sauvegarde la position de lecture des fichiers lors d'un retour dans le dossier

Quand un dossier est quitté pour lire un autre dossier puis que ce dossier est à nouveau lu, la liste de lecture est par défaut réinitialisée. Dans certains cas, il est utile de reprendre la lecture à l'endroit où elle s'est arrêtée. Par exemple dans un dossier contenant 10 fichiers, les 5 premiers ont été lus, un nouveau dossier est appelé en lecture puis la lecture revient dans le dossier précédent. Avec la balise [RESUME] la lecture reprendra au fichier 6 plutôt qu'au début de la liste.

◉ Exemple

| 001[RESUME]

8.2.4. [RET] - Retour au dossier précédemment lu après la lecture du dossier

Au cours de la lecture d'un dossier, si un événement ou une balise ordonne de jouer un autre dossier ayant une balise [RET], alors le lecteur saute vers ce nouveau dossier et à la fin de sa lecture retourne au dossier initial.

Cette fonction peut être utilisée pour reprendre la lecture d'un dossier interrompue par la lecture d'un message déclenchée par un événement.

Exemple

001[J100] : Lit le dossier 001 puis saute vers le dossier 100

002[J100] : Lit le dossier 002 puis saute vers le dossier 100

100[RET] : Lit le dossier 100 puis retourne au dossier précédent (001 ou 002)

Dans l'exemple ci-dessus, à la fin de la lecture du dossier 001 ou 002, le dossier 100 est joué, puis la lecture reprend dans le dossier initial (001 ou 002).

Remarque

La balise [RET] ne comprend qu'un seul niveau de retour, c'est-à-dire que le dossier d'arrivée est toujours le dossier précédemment joué, quel que soit le nombre de dossiers avec une balise [RET] joués à la suite.

8.2.5. [RND] ou [SEQ] - Mode de lecture aléatoire ou séquentiel

Par défaut, sans ce paramètre, le répertoire est lu de façon aléatoire.

[SEQ] : lecture des fichiers par ordre croissant du premier caractère alphanumérique du nom (de 1 à infini puis de A à Z puis de a à z puis les caractères spéciaux puis les alphabets non ASCII). La numérotation de tous les fichiers est la meilleure méthode à adopter.

[RND] : lecture dans un ordre aléatoire.

Exemple

001[SEQ] : Lit le dossier 001 en mode séquentiel, puis s'arrête

002[RND][J002] : Lit le dossier 002 en boucle et en aléatoire

003[J001] : Lit le dossier 003 en aléatoire puis saute vers le dossier 001

8.2.6. [Vx] - Modifie le volume du dossier de façon absolue

Le nom du dossier peut agir sur le volume de sortie. Cette fonction est utilisée pour changer le volume en fonction d'un dossier particulier. Une fois le volume changé, il reste mémorisé par le lecteur pour tous les fichiers restants à lire. Si les valeurs de changement dépassent les valeurs de niveau maximum ou minimum du lecteur, alors les valeurs maximum ou minimum sont utilisées.

Exemple

- 001[V5] : Fixe la valeur du volume à 5 sur 100 pas disponibles
- 001[V34] : Fixe la valeur du volume à 34 sur 100 pas disponibles
- 001[V100] : Fixe la valeur du volume à sa valeur maximum
- 001[V0] : Fixe la valeur du volume à sa valeur minimum (Mute)

8.2.7. [V+x] ou [V-x] - Volume relatif du dossier

Par opposition à la balise [Vx], l'utilisation des ces options permettent de modifier le volume de façon temporaire durant la lecture du dossier en cours uniquement. Quand la lecture saute dans un autre dossier, le volume précédent est restauré. Cette fonction permet par exemple d'augmenter le volume d'une publicité puis revient à son niveau précédent. La valeur x est comprise entre 0 et 100.

Exemple

- 001[V+5][J002] : Augmente le volume de 5 pas pendant la lecture du dossier 001 puis le volume sera restauré à sa valeur précédente lors du saut dans le dossier 002
- 004[V-24][RET] : Diminue le volume de 24 pas pendant la lecture du dossier 004 puis le volume sera restauré à sa valeur précédente lors du retour du dossier précédent

8.2.8. [NT] - Désactivation des événements de commande en cours de lecture du dossier

Si cette option est inscrite dans le nom du dossier, les fichiers lus ne peuvent pas être interrompus, et les ordres reçus sont ignorés dans les différents cas listés dans le tableau ci-dessous :

Commande	Source				
	Entrées	RS-232	Scheduler	Clic molette	Télécommande IR
Changement de dossier	x	x	x	---	
Autres	x				

Attention, l'action n'est pas mémorisée et l'information de déclenchement est perdue. Il est toutefois possible de rendre certains périphériques actifs malgré la balise NT en forçant les actions possibles dans le menu de configuration du lecteur.



Sans cette option, la lecture du dossier peut être interrompue à tout moment par un événement de commande (contact d'entrée, RS-232, Scheduler, etc.).

Exemple

- 001[NT] : Les commandes reçues sont ignorées durant la lecture du dossier 001. Une action sur l'un

des contacts d'entrée, par RS-232 ou autre est ignorée, et la lecture du dossier en cours n'est pas arrêtée.

8.2.9. [NRST] ou [NORESTART] - Désactivation du redéclenchement du dossier lorsqu'il est en cours de lecture

Le dossier en cours de lecture ne peut pas être relancé par l'ordre qui l'appelle. Les autres ordres sont pris en compte.

8.2.10. [WHL] - Lecture du dossier tant que la combinaison d'entrée(s) correspondante reste activée

Cette balise permet de lire le contenu d'un dossier tant que la combinaison d'entrée(s) correspondant à ce dossier est activée. Lorsque la combinaison d'entrée(s) associée au dossier est désactivée, le lecteur applique les balises relatives à la sortie du dossier. Tant que la combinaison d'entrée(s) correspondant au dossier est activée, le dossier est joué en boucle.

👁 Exemple

001[WHL] : Le dossier 001 est lu en boucle tant que la combinaison d'entrée 1 est activée. Lorsque la combinaison d'entrée 1 est désactivée, le lecteur passe en STOP.

002[WHL][J045] : Le dossier 002 est lu en boucle tant que la combinaison d'entrée 2 est activée. Lorsque la combinaison d'entrée 2 est désactivée, le lecteur lit le dossier 045.

003[WHL][J999] : Le dossier 003 est lu en boucle tant que la combinaison d'entrées 3 est activée (entrées 1 et 2 activées). Lorsque la combinaison d'entrées 3 est désactivée (entrées 1 et 2 désactivées), le lecteur lit le dossier 999.

Les entrées contact sec du lecteur sont combinatoires. Par conséquent, toutes modifications de la combinaison des entrées activées seront prises en compte à tout moment par le lecteur.

👁 Exemple

000[J000] : Le dossier 000 est lu en boucle à la mise sous tension

001[WHL][J000] : Le dossier 001 est lu en boucle tant que la combinaison d'entrée 1 est activée (entrée 1 seule). Si l'entrée 2 est activée en plus de l'entrée 1, cela active la combinaison d'entrées 3, et donc le lecteur lit le dossier 003.

002[WHL][J000] : Le dossier 002 est lu en boucle tant que la combinaison d'entrée 2 est activée (entrée 2 seule). Si l'entrée 1 est activée en plus de l'entrée 2, cela active la combinaison d'entrées 3, et donc le lecteur lit le dossier 003

003[WHL][J000] : Le dossier 003 est lu en boucle tant que la combinaison d'entrées 3 est activée (entrées 1 et 2 activées). Si l'entrée 1 est désactivée, le lecteur lit le dossier 002, mais, si l'entrée 2 est désactivée, le lecteur lit le dossier 001.

8.2.11. [NXTxxx] - Lecture des xxx fichiers suivants à chaque appel du dossier

Ce paramètre permet de lire xxx fichiers parmi ceux présents dans le dossier. Une fois que xxx fichiers ont été lus, le lecteur applique les balises relatives à la sortie du dossier. Si le nombre de fichiers demandés par cette balise est supérieur au nombre de fichiers présents dans le dossier, le lecteur boucle dans le dossier autant que nécessaire afin de jouer le nombre exact de fichiers demandés.

Avec cette balise, le lecteur mémorise les fichiers qui sont lus. Cela signifie que les fichiers déjà lus lors d'un précédent passage dans le dossier ne seront pas rejoués tant que tous les fichiers du dossier n'auront pas été lus. Le paramètre xxx de la balise [NXTxxx] représente le nombre de fichiers à lire dans le dossier. Il est compris entre 1 et 999.

Exemple

001[NXT003] : 3 fichiers sont lus aléatoirement dans le dossier 001, puis le lecteur passe en STOP
 002[NXT001][J000] : 1 fichier est lu dans le dossier 002, puis le lecteur lit le dossier 000
 003[NXT005][RET] : 5 fichiers sont lus dans le dossier 003, puis le lecteur revient dans le dossier précédemment lu
 004[NXT002][SEQ][J000] : Les 2 fichiers suivants dans l'ordre de numérotation sont lus dans le dossier 004 puis le lecteur lit le dossier 000

8.2.12. [SUBS x] et [SUBE x] - Définition des modalités d'affichage des sous-titres en début ou en fin de lecture

Ces balises permettent de définir les modalités d'affichage des sous-titres en début ou en fin de lecture d'un fichier ou d'un dossier. Le paramètre x peut être :

Le code ISO639-1, ISO639-2 ou ISO639-3 de la langue des sous-titres à afficher (ex : [SUBS ENG] sélectionne la langue anglaise)

Exemple

000[SUBS NONE] : les vidéos du dossier 000 sous lues à la mise sous tension, les sous-titres sont désactivés
 001[SUBS AUTO] : les vidéos du dossier 001 sous lues avec les sous-titres définis dans les paramètres système

8.2.13. [WEBS x] et [WEBE x] - Ouverture d'une page web en début ou en fin de lecture du dossier

Ces balises démarrent une page web (visible ou non) au démarrage ou à la fin de lecture du dossier. Le paramètre x est l'index de la page web tel que défini dans le fichier `web-config.json`.

8.2.14. [WEBS OFF] et [WEBE OFF] - Fermeture d'une page web en début ou en fin de lecture du dossier

Ces balises ferment la page web en cours au démarrage ou à la fin de lecture du dossier.

8.2.15. [PROJS ON], [PROJE ON], [PROJS OFF] et [PROJE OFF]

Ces balises démarrent ou éteignent un vidéoprojecteur au démarrage ou à la fin de la lecture du dossier.



Se référer au menu  pour configurer la connexion d'un vidéoprojecteur en utilisant le protocole PJLink.

8.2.16. Description du dossier SYSTEM (optionnel)

Ce dossier est optionnel. Il peut contenir des fichiers complémentaires pour personnaliser le lecteur ou lui apporter des fonctions supplémentaires.

SYSTEM\scheduler.tm2 -> Fichier de programmation horaire

SYSTEM\scenario-config.json -> Fichier d'indexation des pages web

D'autres fichiers peuvent être présents suivant des extensions/options spécifiques au lecteur.

8.2.17. Description du dossier WWW (optionnel)

Ce dossier héberge l'ensemble des pages web affichables de façon autonome, que le lecteur soit ou non connecté au réseau via Ethernet.

8.3. Organisation des fichiers à l'intérieur des dossiers

Comme les dossiers, le nom des fichiers a une influence directe sur la lecture des fichiers vidéo, images ou audio.



Le nommage des fichiers est libre si la lecture est aléatoire (option «(RND)» ou pas d'option dans le nom du dossier).

En lecture séquentielle, les fichiers sont lus suivant un tri ascendant tenant compte de la casse. Pour vous assurer de l'ordre de lecture, vous pouvez par exemple préfixer le nom de vos fichiers avec un nombre à 3 chiffres. Des options de lecture (balises) peuvent être ajoutées suivant votre besoin, comme le blocage de commandes ou une modification temporaire du volume.



001 [J367] mon message.mkv
063 [RS020] nom du fichier.wav
845 [V+12] mon fichier.mp3
ma chanson [NT].wav

Pour plus d'informations sur les types de fichiers supportés par votre lecteur, veuillez vous reporter au chapitre Formats de fichiers audio supportés.



Nom du fichier	N° du fichier
001.mp3	001
063.wav	063

8.4. Ajout de balises aux noms de fichiers pour construire un scénario de lecture

Pour modifier le comportement du lecteur, vous pouvez ajouter des paramètres optionnels, appelés "balises", dans le nom du dossier. Ces paramètres sont encadrés par des symboles crochets «[]». Vous pouvez utiliser plusieurs paramètres dans le nom du dossier.

Balise	Définition
[Jxxx]	Saut vers un autre dossier à la fin de la lecture du fichier, ou lecture en boucle (c'est-à-dire saut vers le même dossier en fin de lecture)
[RET]	Retour au dossier précédent à la fin de la lecture du fichier
[Vx]	Définition du volume du lecteur de façon absolue
[V+x] [V-x]	Réglage du volume relatif du fichier par rapport au dossier
[NT]	Désactivation des événements de commande en cours de lecture du fichier
[DUR x] ou [DURATION x]	Définition de la durée de lecture d'une image indépendamment du réglage de la durée des images de diaporama
[SUBS x] et [SUBE x]	Définition des modalités d'affichage des sous-titres en début ou en fin de lecture d'un fichier
[SYNCHRO]	Synchronisation des lecteurs entre eux pour démarrer la lecture en même temps
[WEBS x] et [WEBE x]	Ouverture d'une page web en début ou en fin de lecture du fichier
[WEBS OFF] et [WEBE OFF]	Fermeture de la page web en début ou en fin de lecture du fichier
[PROJS ON] et [PROJE ON]	Allumage d'un vidéoprojecteur en début ou en fin de lecture d'un fichier
[PROJS OFF] et [PROJE OFF]	Exinction d'un vidéoprojecteur en début ou en fin de lecture d'un fichier

8.4.1. [Jxxx] : Saut vers le dossier xxx à la fin de la lecture du fichier

Cette balise définit le comportement du lecteur à la fin de la lecture d'un fichier ou d'un dossier. Il indique le numéro du dossier à jouer à la suite de ce fichier.

- Si le dossier de destination n'existe pas, la lecture est stoppée.
- Un dossier de destination vide n'est pas un cas particulier. Sa lecture est simplement instantanée puisqu'il n'y a pas de fichier à jouer. Cela signifie que les balises éventuelles d'un dossier de destination vide sont appliquées normalement. La lecture s'arrête dans un tel dossier, à moins qu'il possède des balises [Jxxx] ou [RET].



mon fichier [J002].mp3 : Saut vers le dossier 002 à la fin de la lecture du fichier.

003[J023].mp3 : Saut vers le dossier 023 à la fin de la lecture du fichier 003.

034[J034].wav : Saut vers le dossier 034 à la fin de la lecture du fichier 034. Ce n'est pas une boucle avec le fichier 034, mais bien un saut vers le dossier 034.

8.4.2. [NT] : Désactivation des événements de commande en cours de lecture du fichier

Cette balise fonctionne comme la balise [NT] des dossiers, à la seule différence qu'elle s'applique durant la lecture du fichier, et non durant la lecture du dossier.

8.4.3. [DUR x] ou [DURATION x] - Permet d'attribuer la durée de lecture d'une image

Cette balise force la durée de lecture d'un fichier de type image indépendamment du réglage de la durée des images de diaporama. La valeur de x est un nombre de secondes ou le paramètre de lecture infinie INF (ou INFINITE).

🔍 Exemple

[DUR 60], l'image s'affiche 60 secondes
[DUR INF], l'image est affiché indéfiniment
[Dur INFINITE], l'image est affiché indéfiniment
[DURATION 15], l'image s'affiche 15 secondes
[Duration infinie], l'image est affiché indéfiniment

8.4.4. [SYNCHRO] - Permet de synchroniser les lecteurs entre eux pour démarrer la lecture en même temps



Se référer au chapitre [Synchronisation des lecteurs au démarrage d'un fichier](#) ^[p.40]

8.4.5. [WEBS x] et [WEBE x] - Ouverture d'une page web en début ou en fin de lecture du fichier

Ces balises démarrent une page web (visible ou non) au démarrage ou à la fin de lecture du fichier. Le paramètre x est l'index de la page web tel que défini dans le fichier `web-config.json`.

8.4.6. [WEBS OFF] et [WEBE OFF] - Fermeture d'une page web en début ou en fin de lecture du fichier

Ces balises ferment la page web en cours au démarrage ou à la fin de lecture du fichier.

8.4.7. [PROJS ON], [PROJE ON], [PROJS OFF] et [PROJE OFF]

Ces balises démarrent ou éteignent un vidéoprojecteur au démarrage ou à la fin de la lecture du fichier.

8.5. Ajout de sous-titres aux vidéos

Le lecteur permet de sélectionner et d'afficher les fichiers de sous-titres pour enrichir les vidéos. La sélection par défaut des sous-titres ainsi que l'édition graphique des sous-titres sont accessibles depuis le chapitre  Configuration avancée ^[p.49]. L'appel d'un nouveau sous-titre peut se faire à tout moment sur tous types d'événements ce qui permet de ne pas interrompre le scénario en cours lors d'un changement de langues.

Les formats de sous-titres supportés sont :

- .srt (SubRip)
- .ssa (SubStation Alpha)
- .ass (Advanced SubStation Alpha)
- .vtt (WebVTT – Web Video Text Tracks)
- .ttml (Timed Text Markup Language Document)
- .dfxp (Distribution Format Exchange Profile)

8.5.1. Sous-titres en fichiers séparés

Le nom du fichier de sous-titres est construit en juxtaposant le nom de la vidéo associée, le nom de la langue au format ISO et l'extension correspondant au format.



Nom de la vidéo	au format	Anglais	nom du sous-titre
loophome.mp4	ISO 639-1	EN	loophome.EN.srt
loophome.mp4	ISO 639-2	ENG	loophome.ENG.srt

8.5.2. Sous-titres encapsulés

La sélection des sous-titres fonctionne également sur les sous-titres encapsulés dans les vidéos.

8.5.3. Sélection d'un sous-titre à la volée

Il est possible de sélectionner dynamiquement les sous-titres à afficher en cours de lecture, que ce soit par l'affectation d'une action aux contacts d'entrée, par une commande RS232, par le SDK JavaScript ou bien par des commandes HTTP.

En début de lecture, l'utilisation des balises est recommandé.

8.6. Affichage d'un diaporama

Un diaporama se constitue en mettant plusieurs images dans un dossier de lecture. Les images s'affichent successivement. La durée d'affichage de chaque image est définie au chapitre [Configuration avancée](#). ^[p.49]

8.7. Lecture de fichiers audio

La lecture de fichiers audio peut être accompagnée de l'affichage des métadonnées incluent dans le fichier comme l'image de la jaquette ou l'auteur. Pour cela, se référer au chapitre [Configuration avancée](#). ^[p.49]

8.8. Lecture d'un stream

Indépendamment des contenus stockés localement sur le lecteur, la fonction "stream" permet de lire des contenus audio/vidéo depuis un serveur HTTP ou HTTPS tiers. Cette fonction supporte les protocoles HLS (HTTP Live Streaming), DASH (MPEG-DASH), Smooth streaming et HTTP direct.

Pour lire un contenu audio/vidéo depuis un serveur HTTP ou HTTPS, il suffit de récupérer l'URI (Uniform Resource Identifier) du média sur le serveur, et de la copier dans un fichier texte dont l'extension sera .stream. Le fichier .stream comprendra deux ou trois champs en fonction de la nature du flux :

1. l'entête du fichier :

```
[Stream]
```

2. l'URI du média sur le serveur :

```
uri=<uri>
```

3. Le type de flux si non HTTP direct :

```
type=<hls> ou type=<smooth-streaming> ou type=<dash>
```

Le fichier sera alors copié dans un dossier numéroté au même titre que les fichiers média standard.

Quelques exemples de fichiers .stream

1. Lecture d'une webradio (webradio.stream)

```
[stream]
```

```
uri=http://direct.franceinter.fr/live/franceinter-midfi.mp3
```

2. Lecture d'un fichier vidéo depuis le serveur web d'un autre lecteur vidéo Waves System

```
[stream]
```

```
uri=http://10.91.20.31/www/video.mp4
```

3. Lecture d'une vidéo depuis un flux vidéo HTTP local (localhttp.stream)

```
[stream]
```

```
uri=http://10.91.20.35:8080
```

4. Lecture d'une vidéo depuis un flux vidéo HTTP distant (remotehttp.stream)

[stream]

uri=https://sample-videos.com/video123/mp4/720/big_buck_bunny_720p_10mb.mp4

5. Lecture d'une vidéo depuis un flux vidéo HLS (hls.stream)

[stream]

uri=https://devstreaming-cdn.apple.com/videos/streaming/examples/bipbop_16x9/bipbop_16x9_variant.m3u8

type=hls

6. Lecture d'une vidéo depuis un flux vidéo smooth-streaming (smooth-stream.stream)

[stream]

uri=http://playready.directtaps.net/smoothstreaming/SSWSS720H264/SuperSpeedway_720.ism

type=smooth-streaming

7. Lecture d'une vidéo depuis un flux vidéo DASH (dash.stream)

[stream]

uri=https://livesim.dashif.org/livesim/chunkdur_1/ato_7/testpic4_8s/Manifest.mpd

type=dash

Note : la fonction "stream" ne permet pas de lire les flux http/https protégés tels que Youtube ou Vimeo, ou les contenus de type image (JPG, PNG, GIF, ...).

```

1 [stream]
2 uri=https://scdn.nrjaudio.fm/adwz1/fr/30203/aac_64.mp3

```

8.9. Modification de l'image de fond lorsque le lecteur est en mode "STOP"

Par défaut, l'affichage est noir lorsque le lecteur est en mode STOP ou en transition entre deux dossiers. Alternativement, une image peut être affichée. Elle doit alors se nommer exactement waitscreen.jpg au format jpg nécessairement. Elle doit ensuite être téléchargée dans le dossier SYSTEM situé (ou à créer) à la racine du média.

8.10. Utilisation de la liaison TCP/IP

La liaison Ethernet permet à un équipement tiers de requêter un paramètre ou un état du lecteur. Se référer au chapitre détaillant le  protocole de communication ^[p.55] pour les détails du protocole.

9. Synchronisation des lecteurs au démarrage d'un fichier

Introduction

L'ensemble de la gamme des lecteurs vidéo peuvent se synchroniser pour démarrer simultanément la lecture de leurs fichiers. Dans le cas de lecture en boucle, les lecteurs vont s'attendre pour redémarrer une boucle en même temps. Le mode de fonctionnement repose sur la balise [SYNCHRO] qui permet de définir le lecteur Maître et les lecteurs Esclaves ainsi que les contenus synchronisés. Le mode de synchronisation est activé par défaut, il peut être désactivé dans le menu **Paramètres de Scénario>Synchronisation du démarrage de la lecture.**

Connexion des lecteurs entre eux

Si vous souhaitez synchroniser le démarrage entre deux lecteurs, vous devez les relier l'un à l'autre directement par un câble Ethernet. Pour connecter plus que 2 lecteurs, vous devez ajouter un commutateur réseau entre eux.

Configuration réseau des lecteurs en dehors d'un réseau DHCP

Dans le cas d'une installation en dehors d'un réseau administré par un serveur DHCP, vous devez configurer les lecteurs en adresse statique. Vous pouvez vous aider de l'exemple suivant :

Lecteur 1 :

Adresse IP : 192.168.0.1

Passerelle : 192.168.0.254

Longueur du préfixe réseau : 24

DNS1 : 8.8.8.8

DNS2 : 8.8.4.4

Lecteur 2 :

Adresse IP : 192.168.0.2

Passerelle : 192.168.0.254

Longueur du préfixe réseau : 24

DNS1 : 8.8.8.8

DNS2 : 8.8.4.4

Lecteur n :

Adresse IP : 192.168.0.n

Passerelle : 192.168.0.254

Longueur du préfixe réseau : 24

DNS1 : 8.8.8.8

DNS2 : 8.8.4.4

Notion de groupes

Il est possible de faire cohabiter sur le même réseau plusieurs groupes de lecteurs en changeant le numéro de port de communication. Par défaut, le port utilisé est 44830. Ce réglage est effectué dans le menu  Paramètres de Scénario > Synchronisation du démarrage de la lecture. Tous les lecteurs ayant le même numéro de port feront partie du même groupe.

Par exemple le groupe 1 serait composé de lecteurs sur le port 44830 et le groupe 2 de lecteurs sur le port 44831. Ainsi quand un lecteur Maître du groupe 1 envoie une information de lecture sur le réseau, seuls les lecteurs Esclaves du groupe 1 réagiront.

Dans le même temps les lecteurs du groupe 2 peuvent s'envoyer des ordres de lecture sans interférer avec le groupe 1.

Mise en œuvre du lecteur Maître

Créer des dossiers comme pour une lecture normale. A l'intérieur de ces dossiers, le fichier qui doit envoyer un ordre de lecture aux autres lecteurs doit posséder la balise [SYNCHROxxx].

◉ Exemple de contenu d'un lecteur Maître

Créer un dossier 001[J000]

Y insérer les fichiers :

Lion1 [SYNCHRO001].mp4

Chat.mp3


Chien [SYNCHRO002].mov

Les fichiers ayant la balise [SYNCHRO] enverront un ordre sur le réseau. Si d'autres fichiers sont présents dans le dossier, ils seront lus sans envoi d'ordre de lecture. Il est donc possible de lire des fichiers avec synchro et d'autres sans.

Mise en œuvre d'un lecteur Esclave

Créer un dossier à la racine du média avec le nom «synchro». Dans ce dossier, il sera copié les fichiers à lire avec un numéro d'ordre.

◉ Exemple de contenu d'un lecteur Esclave

Créer un répertoire 

Y insérer les fichiers :

001 lion2.mp4

002 [J002] chien2.mov

Le lecteur Esclave fonctionne normalement avec toutes ses autres possibilités de lecture de dossier. Lorsqu'il reçoit un ordre de lecture de synchro, il arrête la lecture en cours pour diffuser le fichier demandé.

Dans l'exemple présent, le lecteur maître lance la lecture du fichier Lion1.mp4 et le lecteur esclave lance simultanément le fichier lion2.mp4

De même lorsque le lecteur maître lance la lecture du fichier Chien.mov, alors le lecteur esclave lance simultanément le fichier chien2.mov

Si des balises sont inscrites dans le nom de fichier du lecteur Esclave, elles seront exécutées à la fin de la lecture.

Ici Chien2.mov va être lu en boucle


10. Contrôle du lecteur par programmation horodatée

10.1. Généralités

Le VP320 peut être contrôlé à l'aide d'une programmation horodatée. Cette fonctionnalité, appelée Scheduler, permet de planifier la lecture de fichiers (vidéos, messages, annonces, musiques, sons), de stopper la lecture ou de relancer la lecture à une date et une heure précises.

10.2. Principe

Le VP320 utilise son horloge interne pour exécuter les actions programmées à la date et à l'heure souhaitées. Ces actions sont stockées dans un fichier de programmation horodatée appelé fichier Scheduler.



Pour ce faire, le fichier de programmation horodatée est composé d'un calendrier allant du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2037. Chaque date du calendrier fait référence à un programme d'actions journalières appelé « journée type ».



Lorsque l'on ne souhaite pas effectuer d'action à une date précise : la date correspondante dans le calendrier est vide et ne fait référence à aucune journée type.

Lorsque l'on souhaite effectuer exactement les mêmes actions à plusieurs dates différentes : les dates correspondantes dans le calendrier font référence à la même journée type.

Une journée type décrit le déroulement d'une journée entière, minute par minute, de 0h00 à 23h59. Les journées types sont composées d'événements qui décrivent des commandes qui doivent être effectuées à une heure précise de la journée.

La fonction Scheduler du VP320 permet :

- De créer plusieurs journées types différentes,
- Une journée type peut déclencher un événement toutes les minutes,
- L'exécution de l'événement s'effectue précisément lors du changement de minute,
- Un événement peut exécuter une seule commande à la fois.

Un événement peut effectuer les commandes suivantes :

- PLAY FOLDER : Lire un dossier de fichiers

Cette commande lance la lecture d'un dossier parmi 1000 possibilités différentes. Cette commande nécessite la désignation du numéro du dossier à lire. Le numéro du dossier est déterminé par les 3 premiers caractères du nom du dossier situé à la racine du support de stockage, et est compris entre 000 et 999. Les modalités de lecture du dossier telles que la lecture en boucle, en aléatoire ou en séquentiel dépendent du reste du nom du dossier (boucle : xxx[Jxxx], aléatoire : xxx[RND], séquentiel : xxx[SEQ]) (voir le chapitre [Organisation des dossiers](#) ^[p.22]).

•PLAY : Relancer la lecture

Cette commande relance la lecture du dossier dans lequel le lecteur est arrêté. Si aucune opération de lecture de dossier n'a précédé cette commande, ou si le lecteur s'est arrêté suite à la sortie d'un dossier, alors elle sera ignorée.

•STOP : Stopper la lecture

Cette commande stoppe la lecture dans le dossier en cours de lecture.

•STANDBY : Mettre en veille le lecteur.

•WAKE UP : Réveiller le lecteur.

•HDMI-CEC STANDBY : Éteindre un dispositif d'affichage à l'aide du protocole HDMI-CEC.

•HDMI-CEC WAKE UP : Allumer un dispositif d'affichage à l'aide du protocole HDMI-CEC.

•VIDEO PROJECTOR (PJLINK) POWER ON : Allumer un vidéoprojecteur à l'aide du protocole PJLINK.

•VIDEO PROJECTOR (PJLINK) POWER OFF : Éteindre un vidéoprojecteur à l'aide du protocole PJLINK.

Vous pouvez également configurer le mode d'interaction HDMI-CEC du lecteur et de son dispositif d'affichage dans le menu **paramètres système**. Dès lors la mise en veille du moniteur pourrait automatiquement mettre en veille le lecteur.

Se référer au menu **Paramètres système** pour configurer la connexion d'un vidéoprojecteur en utilisant le protocole PJLink.

10.3. Création d'un fichier de programmation horodatée

La programmation horodatée est stockée dans un fichier de programmation appelé fichier Scheduler. Ce fichier est créé à partir du logiciel Scheduler spécialement développé à cet effet. Ce programme, ainsi que toutes les informations nécessaires à son installation et son utilisation, sont accessibles sur le site www.waves-system.com, dans la rubrique Support du logiciel.

Les fichiers obtenus à partir du logiciel Scheduler sont des fichiers de type TM2. Le nom par défaut scheduler.tm2 ne doit pas être changé.

★ Avant d'utiliser le logiciel Scheduler, veuillez lire attentivement les informations relatives aux prérequis nécessaires à son installation ainsi que son manuel utilisateur.

10.4. Affectation de la programmation horodatée au lecteur

Une fois le fichier de programmation créé à l'aide du logiciel Scheduler, la programmation est affectée au lecteur en copiant le fichier de programmation .tm2 dans le dossier SYSTEM de la carte SD (ou de la clé USB) du lecteur.

11. Contrôle par le moteur HTML5

Le lecteur VP320 possède un moteur HTML5/Javascript permettant l'affichage contenus HTML5 /JavaScript stockés dans le lecteur ou depuis un serveur web distant. Il est ainsi possible d'afficher des pages web locales, des sites web distants ou encore des applications web. Ce contenu peut apparaître seul ou au dessus de la lecture vidéo.

Le contenu peut être passif mais peut aussi contenir des fonctions de contrôle du lecteur. Par exemple un bouton peut permettre de stopper la vidéo en cours ou diriger vers un autre contenu. L'ensemble des fonctions forme l'API Javascript du lecteur.

Les fonctions sont ainsi combinables à l'infini pour créer des scénarios complexes.

Enfin, l'ajout d'une couche tactile à l'écran est prise en charge par le lecteur en connectant le port USB touch de l'écran sur l'un des deux ports USB du lecteur.

Pour consulter le détail de fonctionnement et télécharger des exemples, vous pouvez consulter le site dédié [\[http://download.id-al.com/manuals/HTML5_JavaScript_Engine/fr/index.html\]](http://download.id-al.com/manuals/HTML5_JavaScript_Engine/fr/index.html).


12. Réglage en façade

12.1. Volume

L'utilisateur accède au réglage du volume de la sortie amplifiée par une molette en façade avant du lecteur VP320.

13. Télécommande Infrarouge

Le lecteur VP320 est fourni avec une télécommande infrarouge permettant de contrôler le lecteur.

	Touche	Description
		Appui court : veille / réveil. Appui long : éteindre / redémarrer.
		Couper / rétablir le son.
		Avance / recul par pas de 10 secondes .
		Lecture / pause.
		Arrêt.
		Boutons programmables dans le menu.
		Activer / désactiver l'affichage d'informations à l'écran.
		Sortie du menu.
		Dans un menu : haut / bas. En lecture : dossier suivant / précédent.
		Dans un menu : gauche / droite. En lecture : fichier précédent / suivant.
		Dans un menu : valider la sélection. En lecture : activer / désactiver l'affichage d'informations à l'écran.
		Activer / désactiver l'affichage du menu à l'écran.
		Retour au menu précédent.
		Augmenter / diminuer le volume.
		Boutons programmables.
		Réglage de valeur.
		Dans un menu : saisie de chiffres. En lecture : lecture du dossier 0 à 9.
		Caractère point.
		Effacer le caractère précédent.

14. Configuration avancée

La configuration du lecteur se fait soit par le menu affiché à l'écran soit par la console d'administration embarquée dans le lecteur. Pour accéder à la console d'administration, il suffit de se connecter sur l'adresse IP de la machine depuis un navigateur web sur un ordinateur connecté au réseau du lecteur.

14.1. Informations système

Ce menu permet d'accéder aux informations essentielles du lecteur. Il regroupe les éléments suivants :

- Le modèle, le numéro de série, la version du logiciel et la date de publication de cette version,
- La date et l'heure courante,
- L'état de lecture, le support stockage utilisé, le dossier en cours, le fichier en cours et le volume audio,
- L'état d'alimentation et l'heure du dernier démarrage,
- Les types de support, taille et espaces disponibles,
- L'état du système d'affichage, sa résolution, le format et la profondeur de couleur,
- L'état du vidéoprojecteur connecté au lecteur par le protocole PJLink,
- Les paramètres du réseau,
- L'état de connexion à l'imprimante,
- L'état de connexion au serveur Wavespark.

14.2. Paramètres Système

Ce menu permet d'agir sur le lecteur en modifiant ses paramètres.

14.2.1. Moteur de lecture

Support de stockage

Sélectionner le support de stockage qui est lu au démarrage.

Durée des images de diaporama

Le temps d'affichage d'une image au sein d'un diaporama peut être réglé entre 1s et infini. Le réglage en sortie d'usine est de 5s.

Illustrations audio

L'affichage des images embarquées dans les métadonnées des fichiers audio est activé ou désactivé.

14.2.2. Journal d'activité

L'activation de l'affichage du journal d'activité à l'écran est utile pour visualiser l'ensemble des

événements de lecteur.

14.2.3. Réseau

14.2.3.1. Paramètres IP

Le menu paramètres IP permet de sélectionner l'adressage IP en mode DHCP ou statique.

14.2.3.1.a. Paramètres proxy

Le menu permet de régler le mode de paramétrage du serveur mandataire.

14.2.4. Affichage

14.2.4.1. Résolution

La résolution automatique permet au lecteur d'adapter la résolution aux capacités maximales de l'écran.

14.2.4.2. Aspect d'affichage

Il est possible de régler le niveau de zoom pour ajuster la zone visible.

De même, il est possible de définir la méthode de redimensionnement vidéo pour adapter la vidéo au format d'affichage.

14.2.4.3. Plage dynamique

Ce menu permet de définir la stratégie de conversion de High Dynamic Range vers Standard Dynamic Range et réciproquement.

14.2.4.4. Zone vidéo personnalisée

Par ce menu, il est possible de redimensionner la vidéo pour des écrans de résolution atypique tels que les écrans LED. La position d'origine, les largeurs et hauteurs en pixels et l'angle de rotation peuvent être définis.

14.2.5. HDMI CEC

Pour étendre les fonctionnalités d'un ensemble audio/vidéo, les éléments doivent être compatibles avec la norme optionnelle CEC. Les appareils compatibles peuvent communiquer dans les deux sens (écran vers lecteur et lecteur vers écran) et transmettre des commandes de contrôle.

14.2.6. Vidéoprojecteur

A l'aide de ce menu, il est possible de déclarer un vidéoprojecteur situé sur le même réseau et

supportant le protocole PJLink. Activer la fonction, puis saisir l'adresse IP du vidéoprojecteur. Vous pouvez également lancer une recherche automatique des vidéoprojecteurs présents sur le réseau. Au besoin il est également possible de saisir le mot de passe du vidéoprojecteur.

14.2.7. Son

Le lecteur est en capacité de diffuser les média audio et vidéo contenant jusqu'à 8 canaux audio. Les sorties analogiques du lecteur sont stéréo tandis que les sorties numériques HDMI et USB délivrent 8 canaux. Ainsi la connexion sur le port HDMI à un ampli multi canaux, ou à un extracteur audio ou sur le port USB à une carte son multicanaux USB classe audio permet la reproduction spatiale en 8 canaux. Pour cela, sélectionner la fonction "Son surround et multicanal" et choisir l'une des options "toujours" ou "automatique". Par défaut l'option sélectionnée est "jamais" qui agrège les 8 voies sur les sorties stéréo. Lorsque la diffusion est multi-canaux, le format de la sortie audio devra être positionnée sur "bitstream".

14.2.8. Sous-titres

Ce menu permet la sélection de l'affichage des sous-titres selon 3 modalités :

modalité	détails	exemple
Activé	Afficher les sous-titres lorsqu'ils sont disponibles	
Sous-titres forcés uniquement	Afficher uniquement les sous-titres forcés	Une vidéo en version originale non sous-titrée peut néanmoins contenir des sous-titres (traduction de l'elfique dans le Seigneur des Anneaux par exemple).
Désactivé	Ne jamais afficher les sous-titres	

La première langue préférée sera la langue affichée en cas de présence de ladite langue.

La seconde langue préférée sera la langue affichée en cas d'absence de la première langue préférée.

Le lecteur embarque un éditeur de la mise en forme visuelle des sous-titres.

14.2.9. Port série

Il est possible de choisir le débit du port série entre 1200 et 115200 bps. Sélectionnez également le mode daisy chain si les trames reçues doivent être renvoyées. Enfin l'identifiant de l'appareil est positionné sur le port série.

14.2.10. Contacts d'entrée

Vous pouvez sélectionner pour chacun des contacts d'entrée s'il est normalement ouvert ou pas (i.e normalement fermé)

14.2.11. Imprimante

Le lecteur est compatible de l'imprimante Star TSP100. Ce menu permet de configurer la largeur du papier d'impression pour ce modèle.

14.2.12. Serveur FTP

Vous pouvez modifier le nom et le mot de passe d'accès au serveur FTP embarqué.

14.2.13. Navigateur web

Vous activez l'inspecteur web pour le débogage à distance. Vous pouvez également activer le clavier virtuel.

14.2.14. Date et heure

Vous pouvez choisir de synchroniser le lecteur à un serveur NTP ou à votre ordinateur. Vous avez aussi le choix du fuseau horaire et du mode d'affichage de l'heure.

14.2.15. Langue

Les langues Français et Anglais (US) sont proposées.

14.2.16. Identification de l'appareil

Cette fonctionnalité permet d'affecter un nom au lecteur.

14.2.17. Séquence de démarrage

Vous sélectionnez d'afficher le logo et l'animation au démarrage.

14.2.18. Mise à jour système

Ce menu permet de mettre à jour le micrologiciel sous réserve que le lecteur soit connecté à internet. Il est également possible de réinitialiser le lecteur en effaçant toutes les données de la mémoire de stockage interne de l'appareil, y compris les paramètres système et fichiers multimédia.

14.3. Paramètres de scénario

14.3.1. Volume au démarrage

Le niveau de volume au démarrage du scénario est réglable dans ce menu.

14.3.2. Dossier de lecture automatique

Ce menu permet de sélectionner le dossier à lire au démarrage, le dossier par défaut est 0.

14.3.3. Sources bloquées par [NT]

Ce menu permet de sélectionner les sources d'événements qui ne peuvent interrompre la lecture d'un fichier dont le nom porte une balise [NT].

14.3.4. Contacts d'entrée

Il est possible d'affecter à chaque combinaison d'entrée une action personnalisée, par exemple lire un répertoire donné, contrôler le volume, mettre le lecteur en veille, allumer ou éteindre le vidéoprojecteur (liste non exhaustive).

Par défaut, chaque combinaison d'entrée permet de déclencher la lecture d'un répertoire.

14.3.5. Télécommande

Il est possible d'affecter des actions aux touches suivantes de la télécommande : Rouge, vert, jaune, bleu, A et B.

14.3.6. Synchronisation du démarrage de lecture

Le port définit le groupe de synchronisation du lecteur. Tous les lecteurs de ce groupe peuvent se synchroniser pour démarrer la lecture. Pour en savoir plus, [🔗](#) se référer au chapitre dédié. ^[p.40]

14.3.7. Notifications de volume

Les sources d'événements sélectionnées peuvent rendre la barre de volume et l'indicateur de sourdine visibles.

14.3.8. Site web

Ce menu permet de créer le fichier json qui indexe les pages web appelées.

Vous pouvez utiliser n'importe quelle URL http ou https tant que le fournisseur de contenu est digne de confiance.

Les sites Web peuvent être affichés à l'aide des balises [WEBS x] et [WEBE x] sur les fichiers multimédias et les noms de dossier.

Pour afficher le contenu stocké sur le support de stockage connecté, copiez votre contenu HTML dans le dossier "www", puis créez un site Web en utilisant une URL préfixée par "http://localhost/www/".

14.4. Contrôle du système

14.4.1. Lecture vidéo

Ce menu permet de contrôler la lecture du lecteur, de sélectionner un dossier à lire et d'ajuster le volume.

14.4.2. État d'alimentation

Il est possible de mettre en veille, sortir de veille ou redémarrer le lecteur. Il est également possible de mettre en veille et allumer le moniteur connecté en HDMI CEC ainsi que le vidéoprojecteur connecté en PJLink.

14.4.3. Voisinage

Cette fonction permet d'afficher les appareils Waves System présents sur le même réseau.

14.4.4. Console

14.4.5. Gestionnaire de fichier

Cet environnement permet d'accéder directement aux zones de stockage disponibles, de créer les dossiers et balises, de glisser les contenus et éditer les titres.

15. Protocole de communication RS-232 & TCP/IP



Le débit est modifiable dans le menu **Paramètres du Système > Port série** du lecteur.

Rappel

- Un octet est constitué de 8 bits : b7 b6 b5 b4 b3 b2 b1 b0.
- La représentation d'un octet est notée 10000000b en binaire, ou 80h en hexadécimal.

15.1. Commandes de contrôle du lecteur

15.1.1. Commandes de saut vers un dossier

Octet	Rôle	Valeur	Description
0	Synchro	0x80 id	Octet de synchronisation et identifiant du lecteur
1	Commande	0x01	Commande saut vers un dossier compris entre 000 et 127
		0x11	Commande saut vers un dossier compris entre 128 et 255
		0x21	Commande saut vers un dossier compris entre 256 et 383
		0x31	Commande saut vers un dossier compris entre 384 et 511
		0x41	Commande saut vers un dossier compris entre 512 et 639
		0x51	Commande saut vers un dossier compris entre 640 et 767
		0x61	Commande saut vers un dossier compris entre 768 et 895
		0x71	Commande saut vers un dossier compris entre 896 et 999
2	Paramètres	[0x00-0x7F]	Numéro du dossier dans la plage de commande appelée. Paramètre = numéro de dossier-valeur initiale de la plage. Valeur comprise entre 0 et 127.



0x81 0x41 0x7C est l' instruction donnée au lecteur 001 de sauter vers le dossier 636.

15.1.2. Commandes de lecture et de veille

Octet	Rôle	Valeur	Description
0	Synchro	0x80 id	Octet de synchronisation et identifiant du lecteur
1	Commande	0x02	Commandes de lecture et de veille
2	Paramètres	0x01	PLAY - Lecture depuis le début du fichier
		0x02	Stop
		0x03	Morceau suivant dans le dossier en cours
		0x04	Morceau précédent dans le dossier en cours
		0x05	Pause / Play à la position courante
		0x06	Lecture du dossier suivant
		0x07	Lecture du dossier précédent
		0x08	Mise en veille et sortie du mode veille du lecteur
		0x09	Augmente le volume de +1 pas
		0x0A	Diminue le volume de -1 pas
		0x0B	Non utilisé
		0x0C	Mise en veille du lecteur
		0x0D	Réveil du lecteur
		0x0E	Met le lecteur en pause
		0x0F	Reprend la lecture après une pause
		0x10	Coupe ou remet le son de la sortie audio - Mute /Demute
		0x11	Coupe le son de la sortie audio - Mute
0x12	Remet la sortie audio à son niveau précédent - Demute		
0x13	Mise en veille de l'écran via HDMI-CEC. Attention: l'écran peut en retour demander au lecteur de se mettre en veille.		
0x14	Allumage de l'écran via HDMI-CEC (One touch play). Le lecteur sort du mode veille si nécessaire.		
0x15	Mise en veille ou allumage de l'écran via HDMI-CEC suivant le contexte.		
		0x16	Allumer un vidéoprojecteur en utilisant le protocole PHLINK
		0x17	Éteindre un vidéoprojecteur en utilisant le protocole PHLINK

Se référer au menu **Paramètres système** pour configurer la connexion d'un vidéoprojecteur en utilisant le protocole PJLink.

15.1.3. Réglage du volume

Octet	Rôle	Valeur	Description
0	Synchro	0x80 id	Octet de synchronisation et identifiant du lecteur
1	Commande	0x03	Commande de volume
2	Paramètres	[0x00-0x64]	Réglage du volume entre 0 et 100

15.1.4. Demande d'informations

Le lecteur peut fournir des informations à un périphérique connecté par la liaison RS-232 pour obtenir l'état du lecteur, le titre en cours de lecture, le temps restant et diverses autres informations.

Octet	Rôle	Valeur	Description
0	Synchro	0x80 id	Octet de synchronisation et identifiant du lecteur
1	Commande	0x04	Demande d'informations
2	Paramètres	0x01	Statut du lecteur -> PLAYING / STOP / PAUSE / ERROR
		0x02	Nom du fichier en cours de lecture. Si en mode stop, le nom du dernier fichier lu.
		0x03	Nom du fichier et son emplacement dans le média - Exemple : 001/bird.mp4
		0x04	Le média utilisé -> USB / SD / Mémoire interne
		0x05	Non utilisé
		0x06	Nom du dossier en cours de lecture -> 001 à 999 - Exemple : 005
		0x07	Non utilisé
		0x08	Non utilisé
		0x09	Temps restant du morceau en cours -> hh:mm:ss - Exemple : 00:05:14
		0x0A	Temps total du fichier en cours : hh:mm:ss - Exemple : 01:42:27
0x0B	Valeur du volume du lecteur -> xx (0 à 100) - Exemple : 16		

Quand le lecteur reçoit une demande d'information, il renvoie les données sous forme ASCII sur la broche Tx de la sortie RS-232. Un CR/LF (retour charriot / ligne vide) est envoyé à la fin des informations.



Trame envoyée au lecteur pour demander le statut du lecteur : 0x81 0x04 0x01

Octet 1 : 0x81 : octet statut, lecteur numéro 001

Octet 2 : 0x04 : demande d'information

Octet 3 : 0x01 : demande du statut du lecteur



Trame envoyée au lecteur pour demander le temps restant : 0x82 0x04 0x09

Octet 1 : 0x82 : octet statut, lecteur numéro 002

Octet 2 : 0x04 : demande d'information

Octet 3 : 0x09 : demande du temps restant

Le lecteur renvoie : 00:03:12 + CR/LF (en ASCII) = 30 30 3A 30 33 3A 31 32 0D 0A (en Hex)

15.2. Commande de mise à jour de l'horloge

15.2.1. Mise à jour de l'heure locale

Cette commande positionne l'heure dans le fuseau horaire actuel de l'appareil.

Octet	Rôle	Valeur (en représentation hexadécimale)	Description
0	Synchro	0x80 id	Octet de synchronisation et identifiant du lecteur
1	Commande	0x0C	Mise à jour de l'heure locale
2	Heures	[0x00-0x17]	Nombre d'heures depuis minuit compris entre 0 et 23
3	Minutes	[0x00-0x3B]	Nombre de minutes depuis l'heure compris entre 0 et 59
4	Secondes	[0x00-0x3B]	Nombre de secondes depuis la minute compris entre 0 et 59

15.2.2. Mise à jour de la date locale

Cette commande positionne la date dans le fuseau horaire actuel de l'appareil.

Attention, un changement de la date peut affecter l'heure en fonction de la timezone de l'appareil (passage entre heure d'été et heure d'hiver).

Octet	Rôle	Valeur (en représentation hexadécimale)	Description
0	Synchro	0x80 id	Octet de synchronisation et identifiant du lecteur
1	Commande	0x1C	Mise à jour de la date locale
2	Année	[0x00-0x7F]	Nombre d'années écoulées depuis l'année 2000 compris entre 0 et 127
3	Mois	[0x01-0x0C]	Mois de l'année compris entre 1 et 12
4	Jour	[0x01-0x1F]	Jour du mois compris entre 1 et 31

15.2.3. Mise à jour de la date et de l'heure locale

Cette commande positionne la date et l'heure dans le fuseau horaire actuel de l'appareil.

Il s'agit d'une combinaison des deux commandes précédentes.

Octet	Rôle	Valeur (en représentation hexadécimale)	Description
0	Synchro	0x80 id	Octet de synchronisation et identifiant du lecteur
1	Commande	0x2C	Mise à jour de la date et de l'heure locale
2	Année	[0x00-0x7F]	Nombre d'années écoulées depuis l'année 2000 compris entre 0 et 127
3	Mois	[0x01-0x0C]	Mois de l'année compris entre 1 et 12
4	Jour	[0x01-0x1F]	Jour du mois compris entre 1 et 31
5	Heures	[0x00-0x17]	Nombre d'heures depuis minuit compris entre 0 et 23
6	Minutes	[0x00-0x3B]	Nombre de minutes depuis l'heure compris entre 0 et 59
7	Secondes	[0x00-0x3B]	Nombre de secondes depuis la minute compris entre 0 et 59

15.2.4. Mise à jour de la date et de l'heure UTC/GMT (version epoch)

Cette commande permet de positionner l'heure indépendamment du fuseau horaire de l'appareil. Elle utilise une référence epoch exprimée en nombre de secondes écoulées depuis le 1er janvier 1970 minuit UTC/GMT.

La valeur de epoch est véhiculée sur les octets 2 à 6 de la commande. De part la nature du protocole (octet de synchronisation 0x80), la valeur de chacun de ses octets doit être comprise dans l'intervalle 0-127.

Octet	Rôle	Valeur	Description
0	Synchro	0x80 id	Octet de synchronisation et identifiant du lecteur
1	Commande	0x3C	Mise à jour de la date et de l'heure UTC
2	Epoch bits 28-34	[0x00-0x7F]	((epoch >> 28) & 0x7F)
3	Epoch bits 21-27	[0x00-0x7F]	((epoch >> 21) & 0x7F)
4	Epoch bits 14-20	[0x00-0x7F]	((epoch >> 14) & 0x7F)
5	Epoch bits 7-13	[0x00-0x7F]	((epoch >> 7) & 0x7F)
6	Epoch bits 0-6	[0x00-0x7F]	(epoch & 0x7F)

15.2.5. Mise à jour de la date et de l'heure UTC/GMT (version complète)

Cette commande permet de positionner l'heure indépendamment du fuseau horaire de l'appareil. Elle utilise une date humainement compréhensible exprimée en UTC/GMT.

Octet	Rôle	Valeur (en représentation hexadécimale)	Description
0	Synchro	0x80 id	Octet de synchronisation et identifiant du lecteur
1	Commande	0x4C	Mise à jour de la date et de l'heure UTC /GMT
2	Année	[0x00-0x7F]	Nombre d'années écoulées depuis l'année 2000 compris entre 0 et 127
3	Mois	[0x01-0x0C]	Mois de l'année compris entre 1 et 12
4	Jour	[0x01-0x1F]	Jour du mois compris entre 1 et 31
5	Heures	[0x00-0x17]	Nombre d'heures depuis minuit (UTC /GMT) compris entre 0 et 23
6	Minutes	[0x00-0x3B]	Nombre de minutes depuis l'heure (UTC/GMT) compris entre 0 et 59
7	Secondes	[0x00-0x3B]	Nombre de secondes depuis la minute (UTC/GMT) compris entre 0 et 59

15.2.6. Activation/désactivation du NTP

Cette commande permet d'activer ou de désactiver la mise à jour automatique de l'horloge système via réseau. Il est nécessaire de désactiver explicitement la mise à jour automatique pour utiliser de façon fiable les commandes manuelles de mise à jour de l'horloge.

Octet	Rôle	Valeur	Description
0	Synchro	0x80 id	Octet de synchronisation et identifiant du lecteur
1	Commande	0x5C	Mise à jour de la date et de l'heure UTC/GMT
2	Activation	[0x00-0x01]	0 pour désactiver le NTP, 1 pour l'activer

15.3. Commande de sélection de sous-titres

15.3.1. Commande générique de sélection de sous-titres

Octet	Rôle	Valeur	Description
0	Synchro	0x80 id	Octet de synchronisation et identifiant du lecteur
1	Commande	0x0D	Commande de sélection des sous-titres
2	Paramètres	0x00	Désactiver les sous-titres
		0x01	Activer la sélection automatique des sous titres suivant les paramètres système
		0x02	Sélection sous-titres précédents (sans bouclage)
		0x03	Sélection sous-titres suivants (sans bouclage)
		0x04	Sélection sous-titres précédents (avec bouclage)
		0x05	Sélection sous-titres suivants (avec bouclage)

15.3.2. Sélection d'une piste de sous-titres par code de langue

Octet	Rôle	Valeur	Description
0	Synchro	0x80 id	Octet de synchronisation et identifiant du lecteur
1	Commande	0x1D	Sélection manuelle des sous-titres suivant un code de langue ISO-639
2	Code langue	[0x61-0x7A]	1er octet correspondant à la valeur ASCII de la chaîne de caractères du code de langue ISO-639 compris entre "a" et "z"
3	Code langue	[0x61-0x7A]	2ième octet correspondant à la valeur ASCII de la chaîne de caractères du code de langue ISO-639 compris entre "a" et "z"
4	Code langue	[0x61-0x7A]	3ième octet correspondant à la valeur ASCII de la chaîne de caractères du code de langue ISO-639 compris entre "a" et "z"

15.3.3. Sélection d'une piste de sous-titres par index de piste

Octet	Rôle	Valeur	Description
0	Synchro	0x80 id	Octet de synchronisation et identifiant du lecteur
1	Commande	0x2D	Sélection manuelle des sous-titres suivant un code de langue ISO-639
2	Code langue	[0x00-0x7F]	Index de la piste compris entre 0 et 127

15.3.4. Listage des pistes de sous-titres

Extension de la requête de demande d'info existante.

Octet	Rôle	Valeur	Description
0	Synchro	0x80 id	Octet de synchronisation et identifiant du lecteur
1	Commande	0x04	Sélection manuelle des sous-titres suivant un code de langue ISO-639
2	Sous-commande	0x41	Lister les pistes de sous-titres

Valeur de retour: liste de code ISO-639 séparés par des points virgules et terminée par CRLF.

Exemple

| eng;ara;nld